

Regulator ładowania LS3024B 30A

Kod produktu: R0038

30A

Prąd znamionowy

PWM

Typ



FUNKCJE

- Łatwa i szybka zmiana wyboru rodzaju akumulatora za pomocą przycisku.
- Wyjście USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych (smartfona, tabletu itp.).
- Automatyczne dostosowanie się kontrolera ładowania do napięcia systemu (12V lub 24V).
- Jasny i czytelny wyświetlacz stanu naładowania oraz cztery poziomy naładowania akumulatorów.
- Elektroniczna ochrona przed przepięciami, zwarciami, odwrotną polaryzacją, przeciążeniem


4sun®

DANE TECHNICZNE


INDEKS	R0038
MODEL	LS3024B 30A
Nominalne napięcie systemu	12/24VDC Auto
Typ baterii	Lit., kwas., żel., AGM
Napięcie pracy [V]	8~32
Znamionowy prąd ładowania [A]	30
Znamionowy prąd rozładowania [A]	30
Maksymalne napięcie obwodu PV [V]	50
Napięcie doładowania [V]	14,6
Napięcie odłączania niskiego napięcia [V]	11,1
Napięcie podłączenia [V]	12,6
Zużycie własne	12V≤5mA; 24V≤7mA
Sprawność	≤95%,(N.C.)
Ochrona	IP30
Gwarancja	2 lata
Napięcie wyrównawcze [V]	Absorpcyjne: 14,6
Wymiary (dł. x sz. x wys.) [mm]	200,6×101,3×57
Masa (g)	500
Zakres temperatur	-35°C~+55°C

ZASTOSOWANIE


Kampery




Mikroinstalacje




Przenośne instalacje



Łodzie



Lampy solarne



Instalacja słoneczna

