

PRZETWORNICA NAPIĘCIA

MAXX 4000W

Modyfikowany Sinus
12VDC/230VAC
[2000W/4000W]



Przetwornica z modyfikowaną sinusoidą to urządzenie umożliwiające przekształcenie napięcia z 12V na 230V AC. Doskonala do zasilania prostych urządzeń elektrycznych, takich jak ładowarki, oświetlenie LED, wentylatory czy małe AGD.



Modyfikowany Sinus

MAXX

DANE TECHNICZNE

Model	MAXX 4000W 12VDC/230VAC
Kod produktu	R0278
Moc ciągła	2000W
Moc chwilowa	4000W
Napięcie wejściowe DC	10-15,5V
Napięcie wyjściowe AC	230VAC±5%
Prąd rozładowania poniżej	≤1,1A
Klasa częstotliwości wyjściowej	50Hz±0.5Hz
Fala wyjściowa	Modyfikowana sinusoida
USB	QC3.0
Alarm niskiego napięcia	10,5±0.5V
Ochrona przed niskim napięciem	10±0.5V
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	15,5±0.5V
Przywrócenie po niskim napięciu	13±0.5V
Przywrócenie po wysokim napięciu	14,8±0.2V
Natężenie prądu wyjściowego	20A
Ładowanie prądem stałym	20A
Ładowanie stałym napięciem	14,6V
Ładowanie podtrzymujące	13,8V
Temperatura pracy	-10°C +50°C
Temperatura przechowywania	-30°C +70°C
Wymiary produktu (mm)	525×510×255
Waga netto (kg)	4,35
Gwarancja	24 miesiące
Metoda chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem