

PRZETWORNICA NAPIĘCIA

MAXX 2000W

Sinus 12VDC/230VAC
[1000W/2000W]



Czysty Sinus

MAXX

DANE TECHNICZNE

Model	MAXX 2000W Sinus 12VDC/230VAC
Kod produktu	R0209
Moc ciągła	1000W
Moc Chwila	2000W (2s)
Napięcie wejściowe DC	10.8V-16V
Napięcie wyjściowe AC	230V AC±5%
Prąd rozładowania poniżej	≤0.6A
Klasa częstotliwości wyjściowej	50Hz±0.5Hz
Fala wyjściowa	Czysta sinusoida
USB	QC3.0
Alarm niskiego napięcia	11.2V
Ochrona przed niskim napięciem	10.8V
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	16V
Przywrócenie po niskim napięciu	12.4V
Przywrócenie po wysokim napięciu	16V
Temperatura pracy	-20° - +50°
Wymiary produktu (mm)	430×215×140
Waga netto (kg)	2.96
Gwarancja	24miesiące
Mocowanie	4 mm ²
Metoda chłodzenia	wiatrak