

PRZETWORNICA NAPIĘCIA

UPS MAXX 2000W

Sinus 12VDC/230VAC
[1000W/2000W]



UPS to urządzenie łączące funkcje przetwornicy i ładowarki. Po podłączeniu do zewnętrznego źródła prądu automatycznie zasilą urządzenia z sieci i równocześnie ładuje akumulator



Czysty Sinus

MAXX

DANE TECHNICZNE

Model	UPS MAXX 2000W 12VDC/230VAC
Kod produktu	R0279
Moc ciągła	1000W
Moc Chwila	2000W
Napięcie wejściowe DC	10,8-16V
Napięcie wyjściowe AC	230VAC±5%
Prąd rozładowania poniżej	≤0.6A
Klasa częstotliwości wyjściowej	50Hz±0.5Hz
Fala wyjściowa	Czysta sinusoida
USB	QC3.0 18W
Alarm niskiego napięcia	11,2±0.5V
Ochrona przed niskim napięciem	10,8±0.5V
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	16±0.5V
Przywrócenie po niskim napięciu	12,4±0.5V
Przywrócenie po wysokim napięciu	15,5±0.2V
Maksymalny prąd wyjściowy	20A
Prąd ładowania	Max. 20A
Ładowanie zmienne	13,8V
Ładowanie stałym napięciem	14,8V
Temperatura pracy	-10°C +50°C
Temperatura przechowywania	-30°C +70°C
Wymiary produktu (mm)	420×180×90
Waga netto (kg)	4,12
Gwarancja	24 miesiące
Metoda chłodzenia	Inteligentne chłodzenie powietrzem